

TABELA DE TENSÕES Do IC TDA8841

IC 501 - TDA 8841									
pino	tensão	pino	tensão	pino	tensão	pino	tensão	pino	tensão
01	~~	14	0	27	2,80	40	0,76	53	4,26
02	3,66	15	2,93	28	2,80	41	0,48	54	4,87
03	~~	16	92mV	29	2,38	42	~~	55	2,89
04	~~	17	3,37	30	2,33	43	3,86	56	4,24
05	2,49	18	5,80	31	2,35	44	0		
06	3,15	19	2,79	32	2,37	45	~~		
07	4,65	20	2,80	33	0,30	46	0,60		
08	4,65	21	2,60	34	2,4	47	0,60		
09	6,7	22	1,95	35	2,49	48	4,59		
10	1,16	23	3,47	36	4,89	49	4,59		
11	3,37	24	3,47	37	(b)	50	1,93		
12	(a)	25	3,46	38	2,30	51	3,79		
13	3,82	26	0,37	39	4,93	52	3,86		

(a) stand by = 0,3 / TV ligada = 8,01

(b) stand-by = 0,3 / TV ligada = 7,86

Obs. Tensões medidas em volts com voltmetro digital com o televisor sintonizado e com controles de brilho e contraste equalizado para o padrão cinema.